


# BZTS 4 – 25 A

## TRANSFORMATORSCHUTZSCHALTER

901-000000

Zubehörartikel werden nur im Zusammenhang mit Gehäuse und Transformatoren verkauft.



### Ausführungsmerkmale

- Transformatorenschutzschalter mit spezieller Kennlinie für erhöhten Einschaltstrom (Inrush)
- thermomagnetischer Auslöser
- Überlastauslöser-Strom einstellbar
- Hutschienenbefestigung
- andere Ströme auf Anfrage

## ELEKTRISCHE & MECHANISCHE DATEN

Alle Artikel Produktgruppe BZTS (keine Lagerartikel)

Typ	Strom [A]	Spannung [V]	Artikel Nr.	Pole	Abmessungen [mm]		
					B	T	H
PKZM 0-6,3-T	4 - 6,3	690	901-000006	3	45	93	76
PKZM0-10-T	6,3 - 10	690	901-000010	3	45	93	76
PKZM0-12-T	8 - 12	690	901-000012	3	45	93	76
PKZM0-16-T	10 - 16	690	901-000016	3	45	93	76
PKZM0-20-T	16 - 20	690	901-000020	3	45	93	76
PKZM0-25-T	20 - 25	690	901-000025	3	45	93	76

## KENNLINIE

